


# ZF型



ZF型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号をご指定ください。


記入例 NOK部品番号: AZ 0264 E0

14

ZF型

| 呼び番号 | 軸 径<br>d | 溝 寸 法 |       |    |      | 部品番号<br>ニトリル(NBR)<br>A103 | プランマブロック<br>呼び番号 |
|------|----------|-------|-------|----|------|---------------------------|------------------|
|      |          | D     | d1    | b1 | b2   |                           |                  |
| 1    | 10       | 21    | 11    | 3  | 4.2  | AZ 0264 E0                | —                |
| 2    | 12       | 23    | 13    | 3  | 4.2  | AZ 0373 E0                | —                |
| 3    | 15       | 26    | 16    | 3  | 4.2  | AZ 0589 F0                | —                |
| 4    | 17       | 28    | 18    | 3  | 4.2  | AZ 0733 F0                | SN504, SN604     |
| 5    | 19.05    | 31    | 20    | 3  | 4.4  | AZ 0906 E0                | S505E, S605E     |
| 5    | 20       | 31    | 21.5  | 3  | 4.2  | AZ 0992 G0                | SN505, SN605     |
| 6    | 25       | 38    | 26.5  | 4  | 5.4  | AZ 1304 H0                | SN506, SN606     |
| 7    | 28.58    | 43    | 29.6  | 4  | 5.6  | AZ 1602 E0                | S507S, S607S     |
| 7    | 30       | 43    | 31.5  | 4  | 5.4  | AZ 1670 H0                | SN507, SN607     |
| 7    | 30.16    | 43    | 31.2  | 4  | 5.4  | AZ 1670 H0                | S507A, S607A     |
| 8    | 31.75    | 48    | 32.8  | 4  | 5.9  | AZ 1833 E0                | S508E, S608E     |
| 8    | 34.92    | 48    | 35.9  | 4  | 5.5  | AZ 2045 G0                | S508S, S608S     |
| 8    | 35       | 48    | 36.5  | 4  | 5.4  | AZ 2045 G0                | SN508, SN608     |
| 9    | 38.1     | 53    | 39.1  | 4  | 5.7  | AZ 2275 E0                | SS509E, S609E    |
| 9    | 40       | 53    | 41.5  | 4  | 5.4  | AZ 2347 G0                | SN509E, SN609    |
| 10   | 44.45    | 58    | 45.5  | 4  | 5.5  | AZ 2578 E0                | S510E, S610E     |
| 10   | 45       | 58    | 46.5  | 4  | 5.4  | AZ 2636 G0                | SN510, SN610     |
| 11   | 49.21    | 67    | 50.2  | 5  | 7.1  | AZ 2845 F0                | S511A, S611A     |
| 11   | 50       | 67    | 51.5  | 5  | 6.9  | AZ 2845 F0                | SN511, SN611     |
| 11   | 50.8     | 67    | 51.8  | 5  | 6.9  | AZ 2914 E0                | S511E, S611E     |
| 12   | 55       | 72    | 56.5  | 5  | 6.9  | AZ 3038 G0                | SN512, SN612     |
| 13   | 57.15    | 77    | 58.7  | 5  | 7.2  | AZ 3126 E0                | S513E, S613E     |
| 13   | 60       | 77    | 62    | 5  | 6.8  | AZ 3199 G0                | SN513, SN613     |
| 13   | 60.32    | 77    | 61.8  | 5  | 6.9  | AZ 3199 G0                | —                |
| 15   | 63.5     | 82    | 65    | 5  | 7.1  | AZ 3334 E0                | S515E, S615E     |
| 15   | 65       | 82    | 67    | 5  | 6.8  | AZ 3388 F0                | SN515, SN615     |
| 16   | 69.85    | 89    | 71.4  | 6  | 8.2  | AZ 3508 F0                | S516E, S616E     |
| 16   | 70       | 89    | 72    | 6  | 8.1  | AZ 3508 F0                | SN516, SN616     |
| 17   | 74.61    | 94    | 76.1  | 6  | 8.2  | AZ 3606 F0                | S517A, S617A     |
| 17   | 75       | 94    | 77    | 6  | 8.1  | AZ 3606 F0                | SN517, SN617     |
| 18   | 79.38    | 99    | 80.9  | 6  | 8.2  | AZ 3727 F0                | S518S, S618S     |
| 18   | 80       | 99    | 82    | 6  | 8.1  | AZ 3727 F0                | SN518, S618      |
| 19   | 85       | 104   | 87    | 6  | 8.1  | AZ 3832 F0                | S619             |
| 20   | 88.9     | 111   | 90.9  | 7  | 9.5  | AZ 3887 E0                | S520E, S620E     |
| 20   | 90       | 111   | 92    | 7  | 9.3  | AZ 3923 F0                | SN520, S620      |
| 21   | 95       | 116   | 97    | 7  | 9.3  | AZ 3987 E0                | —                |
| 21   | 95.25    | 116   | 97.2  | 7  | 9.3  | AZ 3987 E0                | —                |
| 22   | 100      | 125   | 102   | 8  | 10.8 | AZ 4061 F0                | SN522, S622      |
| 22   | 100.01   | 125   | 102   | 8  | 10.8 | AZ 4061 F0                | S522A, S622A     |
| 23   | 105      | 130   | 107   | 8  | 10.8 | AZ 4149 E0                | —                |
| 24   | 110      | 135   | 113   | 8  | 10.7 | AZ 4206 F0                | SN524, S624      |
| 26   | 114.3    | 140   | 116.3 | 8  | 10.9 | AZ 4276 F0                | S526E, S626E     |
| 26   | 115      | 140   | 118   | 8  | 10.7 | AZ 4276 F0                | SN526, S626      |
| 27   | 120      | 149   | 123   | 9  | 12.2 | AZ 4343 E0                | —                |
| 28   | 125      | 154   | 128   | 9  | 12.2 | AZ 4397 E0                | SN528, S628      |

# ZF型



ZF型


- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AZ 4397 E0

| 呼び番号 | 軸 径<br>d | 溝 寸 法 |                |                |                | 部品番号              |                  |
|------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|      |          | D     | d <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | ニトリル(NBR)<br>A103 | プランマブロック<br>呼び番号 |
| 28   | 125.41   | 154   | 127.4          | 9              | 12.3           | AZ 4397 E0        | S528A, S628A     |
| 29   | 130      | 159   | 133            | 9              | 12.2           | AZ 4448 E0        | —                |
| 30   | 135      | 164   | 138            | 9              | 12.2           | AZ 4497 F0        | SN530, S630      |
| 32   | 139.7    | 173   | 141.7          | 10             | 13.8           | AZ 4549 E0        | S532E, S632E     |
| 32   | 140      | 173   | 143            | 10             | 13.7           | AZ 4549 E0        | SN532, S632      |
| 34   | 150      | 183   | 153            | 10             | 13.7           | AZ 4629 F0        | SD534, SD3134    |
| 36   | 160      | 193   | 163            | 10             | 13.7           | AZ 4716 F0        | SD536, SD3136    |
| 38   | 170      | 203   | 173            | 10             | 13.7           | AZ 4799 F0        | SD538, SD3138    |
| 40   | 180      | 213   | 183            | 10             | 13.7           | AZ 4902 F0        | SD540, SD3140    |
| 42   | 190      | 223   | 193            | 10             | 13.7           | AZ 4980 E0        | —                |
| 44   | 200      | 240   | 203            | 11             | 15.5           | AZ 5064 E0        | SD544, SD3144    |
| 46   | 210      | 250   | 213            | 11             | 15.5           | AZ 5137 F0        | —                |
| 48   | 220      | 260   | 223            | 11             | 15.5           | AZ 5213 E0        | SD548, SD3148    |
| 52   | 240      | 286   | 243            | 12             | 17.3           | AZ 5355 E0        | SD552, SD3152    |
| 54   | 250      | 296   | 253            | 12             | 17.3           | AZ 5409 E0        | —                |
| 56   | 260      | 306   | 263            | 12             | 17.3           | AZ 5466 E0        | SD556, SD3156    |
| 60   | 280      | 332   | 283            | 13             | 19             | AZ 5570 F0        | SD560, SD3160    |
| 64   | 300      | 352   | 303            | 13             | 19             | AZ 5638 F0        | SD564, SD3164    |
| 68   | 320      | 372   | 323            | 14             | 20             | AZ 5716 F0        | —                |
| 80   | 380      | 432   | 383            | 14             | 20             | AZ 5887 E0        | —                |
|      |          |       |                |                |                |                   |                  |
|      |          |       |                |                |                |                   |                  |
|      |          |       |                |                |                |                   |                  |
|      |          |       |                |                |                |                   |                  |
|      |          |       |                |                |                |                   |                  |

# ZT型



ZT型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AZ 0589 G0

14

| 呼び番号 | 軸 径<br>d | 溝 寸 法 |      |    |      | 部品番号<br>ニトリル(NBR)<br>A103 | プランマブロック<br>呼び番号 |
|------|----------|-------|------|----|------|---------------------------|------------------|
|      |          | D     | d1   | b1 | b2   |                           |                  |
| 3    | 15       | 26    | 16   | 3  | 4.2  | AZ 0589 G0                | —                |
| 5    | 20       | 31    | 21.5 | 3  | 4.2  | AZ 0992 E0                | SN505, SN605     |
| 6    | 25       | 38    | 26.5 | 4  | 5.4  | AZ 1304 E0                | SN506, SN606     |
| 7    | 30       | 43    | 31.5 | 4  | 5.4  | AZ 1670 E0                | SN507, SN607     |
| 8    | 35       | 48    | 36.5 | 4  | 5.4  | AZ 2045 E0                | SN508, SN608     |
| 9    | 40       | 53    | 41.5 | 4  | 5.4  | AZ 2347 I0                | SN509, SN609     |
| 10   | 45       | 58    | 46.5 | 4  | 5.4  | AZ 02636 F1A              | SN510, SN610     |
| 11   | 50       | 67    | 51.5 | 5  | 6.9  | AZ 2845 E0                | SN511, SN611     |
| 12   | 55       | 72    | 56.5 | 5  | 6.9  | AZ 3038 F0                | SN512, SN612     |
| 13   | 60       | 77    | 62   | 5  | 6.8  | AZ 3199 F0                | SN513, SN613     |
| 15   | 65       | 82    | 67   | 5  | 6.8  | AZ 3388 E0                | SN515, SN615     |
| 16   | 70       | 89    | 72   | 6  | 8.1  | AZ 3508 E0                | SN516, SN616     |
| 17   | 75       | 94    | 77   | 6  | 8.1  | AZ 3606 E0                | SN517, SN617     |
| 18   | 80       | 99    | 82   | 6  | 8.1  | AZ 3727 E0                | SN518, S618      |
| 19   | 85       | 104   | 87   | 6  | 8.1  | AZ 3832 E0                | S619             |
| 20   | 90       | 111   | 92   | 7  | 9.3  | AZ 3923 E0                | SN520, S620      |
| 21   | 95       | 116   | 97   | 7  | 9.3  | AZ 3988 E1                | —                |
| 22   | 100      | 125   | 102  | 8  | 10.8 | AZ 4061 E0                | SN522, S622      |
| 23   | 105      | 130   | 107  | 8  | 10.8 | AZ 4149 F0                | —                |
| 24   | 110      | 135   | 113  | 8  | 10.7 | AZ 4206 E0                | S524, S624       |
| 26   | 115      | 140   | 118  | 8  | 10.7 | AZ 4276 E0                | SN526, S626      |
| 27   | 120      | 149   | 123  | 9  | 12.2 | AZ 4342 E0                | —                |
| 28   | 125      | 154   | 128  | 9  | 12.2 | AZ 4397 F0                | SN528, S628      |
| 29   | 130      | 159   | 133  | 9  | 12.2 | AZ 4448 F0                | —                |
| 30   | 135      | 164   | 138  | 9  | 12.2 | AZ 4497 E0                | SN530, S630      |
| 32   | 140      | 173   | 143  | 10 | 13.7 | AZ 4549 F0                | SN532, S632      |
| 34   | 150      | 183   | 153  | 10 | 13.7 | AZ 4629 E0                | SD534, SD3134    |
| 36   | 160      | 193   | 163  | 10 | 13.7 | AZ 4716 H0                | SD536, SD3136    |
| 38   | 170      | 203   | 173  | 10 | 13.7 | AZ 4799 E0                | SD538, SD3138    |
| 40   | 180      | 213   | 183  | 10 | 13.7 | AZ 4902 E0                | SD540, SD3140    |
| 42   | 190      | 223   | 193  | 10 | 13.7 | AZ 4980 F0                | —                |
| 44   | 200      | 240   | 203  | 11 | 15.5 | AZ 5064 F0                | SD544, SD3144    |
| 48   | 220      | 260   | 223  | 11 | 15.5 | AZ 5213 F0                | SD548, SD3148    |
| 52   | 240      | 286   | 243  | 12 | 17.3 | AZ 5355 G0                | SD552, SD3152    |
|      |          |       |      |    |      |                           |                  |
|      |          |       |      |    |      |                           |                  |

ZT型